



### CARACTERISTICAS

- Control local (a través del teclado) y telefónico (fijo o móvil) de hasta 16 dispositivos X-10.
- Seguridad con 32 zonas RF, con sirena integrada, que nos avisará telefónicamente si se produce una alarma.
- Programación de elementos X-10 y simulación de presencia.
- Receptor de radiofrecuencia para mandos X-10.
- Fácil funcionamiento, simplemente se enchufa a 220V. 50Hz. y a la toma telefónica de la vivienda.

### VENTAJAS

El MAXICONTROLADOR LCD, permite el control domótico de la vivienda desde cualquier teléfono, fijo o móvil (DMTF)

Enciende o apaga hasta un total de 16 grupos de módulos X-10 simplemente usando el teclado numérico (tonos) del teléfono que llama.

Permite activar la calefacción de la vivienda, el lavavajillas, la lavadora, etc, justo antes de salir de la oficina, para que cuando llegemos nos encontremos algunas tareas ya realizadas y la casa en la temperatura idónea.

Nos permite programar elementos X-10 para que se enciendan y apaguen a determinadas horas del día.

**Seguridad:** permite simular presencia en la vivienda encendiendo y apagando luces, aparatos de radio, televisión, etc. También podemos programar los elementos X-10 que seleccionemos.

Es un completo sistema de seguridad, pudiendo añadir hasta 32 sensores vía radio de movimiento, rotura cristales, puerta / ventana, humo, etc. Además dispone de 2 entradas cableadas para conectar detectores externos (p.ej. incendio, gas o agua).

Dispone de tamper para evitar manipulaciones en la consola.

Sin instalación, basta con enchufarlo a una toma de corriente de la red eléctrica y una toma telefónica de la vivienda.

### DATOS TECNICOS

<b>Tensión Alimentación</b>	230 V (±10%-15%), 50 Hz
<b>Emisiones EMC</b>	Cumple EN 50081-1
<b>Inmunidad EMC</b>	Cumple EN 50082-1 CE
<b>Sensibilidad Señal</b>	50 mVpp mínimo a 120 kHz
<b>Impedancia</b>	180Ω (L-N) a 120 kHz
<b>Señal X-10</b>	120 Khz./2.5vp-p
<b>Duración de Baterías</b>	12 horas aprox. sin alimentación
<b>Temperatura</b>	-10°C a +50°C (funcionamiento)
<b>Dimensiones</b>	21,5 x 14,2 x 4,3 cms
<b>SEGURIDAD:</b>	Integra sirena 100dB
<b>R.F</b>	Monitoriza hasta 30 sensores X-10 RF (RF 433.92 Mhz.)
<b>PTT</b>	Marcador telefónico CE
	Grabación de hasta 6 números Telef.
	

### APLICACIONES

Apagar o encender los distintos aparatos de casa, como calefacción, frigorífico, etc., incluso conectar la seguridad a través de un teléfono externo (ideal para segunda vivienda).

Encendido automático de luces o aparatos disuasorios cuando no nos encontramos en la vivienda (simulación de presencia). Programación de electrodomésticos, persianas o luces para que se enciendan y apaguen a determinadas horas del día.

Control manual instantáneo de cualquier módulo X-10 conectado a la red eléctrica, a través del teclado o de un mando a distancia.

Seguridad para nuestra vivienda, añadiendo detectores de movimiento, sensores de apertura de puertas y ventanas, de rotura de cristales, detección de humos, etc. Todos los sensores disponen de códigos de seguridad para evitar intrusismos, así como selector de contestador automático.

Llama automáticamente hasta 6 números telefónicos en caso de activación de cualquier sensor.