



### CARACTERISTICAS

- Central domótica con seguridad para el hogar
- Incluye 1 Detector de Movimiento RF y 1 Sensor de Apertura RF para detectar intrusos
- Ampliable hasta 32 zonas de seguridad RF
- Aviso telefónico en caso de alarma
- Control local mediante 1 Minimando de seguridad
- Ampliable a control telefónico de hasta 16 dispositivos X-10
- Programación horaria de dispositivos X-10
- Simulación de presencia
- Receptor de radiofrecuencia para mandos X-10
- Fácil instalación y funcionamiento

### VENTAJAS

El KIT SEGURMAX incluye el nuevo MAXICONTROLADOR LCD, que permite el control remoto de la vivienda desde cualquier teléfono, fijo o móvil (DMTF). Enciende y apaga 16 módulos X-10 y activa la alarma con una simple llamada telefónica, y con ayuda del MENÚ DE VOZ EN ESPAÑOL.

Incluye 1 Detector de Movimiento RF y 1 Sensor de Apertura de puerta/ventana para detectar intrusos y avisar por teléfono de la incidencia a hasta 6 números de teléfono diferentes, con un mensaje de alarma en español.

El Sensor de Apertura también puede actuar como Transmisor Universal RF para conectarle un detector externo de incendios, gas o inundación – NO INCLUIDO.

Además puede ampliar el sistema con más módulos X10 (hasta 256) y sensores X10 (hasta 32) para domotizar su casa y volverla más segura.

Permite **programar horarios** de encendido y apagado de módulos X10 (para controlar riego, lavadora, luces exteriores...), así como **simular presencia** aleatoria para evitar posibles intrusos.

Fácil instalación, basta con enchufarlo a 220V y a una toma telefónica.

### DATOS TECNICOS

<b>Tensión Alimentación</b>	230 V (±10%-15%), 50 Hz
<b>Emisiones EMC</b>	Cumple EN 50081-1
<b>Inmunidad EMC</b>	Cumple EN 50082-1 CE
<b>Sensibilidad Señal</b>	50 mVpp mínimo a 120 kHz
<b>Impedancia</b>	180Ω (L-N) a 120 kHz
<b>Señal X-10</b>	120 KHz./2.5vp-p
<b>Duración de Baterías</b>	12 horas aprox. sin alimentación
<b>Temperatura</b>	-10°C a +50°C (funcionamiento)
<b>Dimensiones</b>	21,5 x 14,2 x 4,3 cms
<b>SEGURIDAD:</b>	Integra sirena 100dB
<b>R.F</b>	Monitoriza hasta 30 sensores X-10 RF (RF 433.92 Mhz.)
	Marcador telefónico CE
	Grabación de hasta 6 números Telef.

PTT



### APLICACIONES

Apagar o encender los distintos aparatos de casa, como calefacción, frigorífico, etc., incluso conectar la seguridad a través de un teléfono externo (ideal para segunda vivienda).

Encendido automático de luces o aparatos disuasorios cuando no nos encontramos en la vivienda (simulación de presencia). Programación de electrodomésticos, persianas o luces para que se enciendan y apaguen a determinadas horas del día.

Control manual instantáneo de cualquier módulo X-10 conectado a la red eléctrica, a través del teclado o de un mando a distancia.

Seguridad para nuestra vivienda, añadiendo detectores de movimiento, sensores de apertura de puertas y ventanas, de rotura de cristales, detección de humos, etc. Todos los sensores disponen de códigos de seguridad para evitar intrusismos, así como selector de contestador automático.

Llama automáticamente hasta 6 números telefónicos en caso de activación de cualquier sensor.