

XTP040303 MINI CONTROLADOR



CARACTERISTICAS

- Mediante este pequeño Controlador X10 se pueden encender, apagar o regular un total de 8 luces o aparatos (para un mismo código de casa).
- All lights On y All units Off permiten encender todas las luces o apagar todos los equipos con una sola orden.
- Fácil funcionamiento, simplemente se enchufa a 220V. 50Hz.

VENTAJAS

El Minicontrolador XTP040303 incorpora funciones de control domótico de equipos X10, aportando a su vivienda ventajas que sin duda le harán la vida más fácil.

Confort: permite encender, apagar y controlar el nivel de iluminación de hasta 8 aparatos o luces desde el propio teclado que incorpora. Por ejemplo, apagar la luz del niño o la TV del salón sin levantarse de la cama de noche.

Ahorro: permite regular las luces, y apagar todos los aparatos con una sola orden para ahorrar energía.

Instalación muy sencilla, basta con enchufarlo a una toma de corriente de la red eléctrica.

DATOS TECNICOS

Tensión Alimentación	220 V ($\pm 10\%$ -15%), 50 Hz
Emisiones EMC	Cumple EN 50081-1
Inmunidad EMC	Cumple EN 50082-1
Seguridad eléctrica	Cumple EN 60950 y EN60065
Sensibilidad Señal	50 mVpp mínimo a 120 kHz
Impedancia	180 Ω (L-N) a 120 kHz
Señal X-10	120 Khz./2.5vp-p
Temperatura Funcionamiento	-10°C a +50°C (funcionam.) -20°C a +70°C (almacenam.)
Dimensiones	Altura x Anchura x Profundidad 80 x 100 x 40 mm. Peso 200 grs.



APLICACIONES

Apagar o encender los distintos aparatos de casa, a la vez que regular la iluminación controlada por módulos X-10, sin desplazarse o levantarse.

Controlador X10 sencillo y pequeño.

CONFIGURACION

1. Conecte el Minicontrolador en cualquier enchufe eléctrico.
2. Coloque el selector de unidades en la posición deseada (1-4 o 5-8).
3. Con la ayuda de un pequeño destornillador elija 1 de las 16 letras del Código de Casa (dial rojo).
4. Asegúrese de que los módulos que desea controlar se encuentran configurados con la misma letra que el Minicontrolador.

MANEJO DEL MINICONTROLADOR

- Para encender/apagar luces o aparatos: presione y suelte la tecla ON u OFF correspondiente al código de unidad del módulo que desea controlar.
- Para encender todas las luces conectadas a módulos de iluminación: Pulse la tecla ALL LIGHTS ON.
- Para apagar todas las luces y aparatos conectados a módulos X10: pulse la tecla ALL UNITS OFF.
- Para regular la intensidad de una luz:
 1. Pulse la tecla ON de la unidad de la luz que desea regular.
 2. Pulse BRIGHT o DIM en función que desee aumentar o atenuar la intensidad.
 3. Mantenga presionado hasta que alcance el punto de regulación deseado.

